



LEGENDA SIMBOLI		Impianto EVAC
	Centralina di gestione delle lampade di emergenza	
	Simbolo generico indicante apparecchio di illuminazione esistente o nuovo, che sarà integrato con kit inverter di emergenza	
	Kit di emergenza installato su apparecchio di illuminazione per garantire il funzionamento dell'intero apparecchio di illuminazione o parte di esso, anche in assenza dell'alimentazione di rete. Kit fornito da INVERTER per apparecchi a sorgente LED, con corpo in policarbonato, potenza di uscita adeguata alla potenza dell'apparecchio di illuminazione. Sistema di controllo ed autodiagnostica centralizzato. Batteria autonoma 2h.	
	Apparecchio di illuminazione (segnalatica di sicurezza) completo di pittogramma ed installabile secondo una delle seguenti modalità: a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. Corpo in policarbonato. Schermo in policarbonato. Grado di protezione minimo IP30. Alimentazione 230Vac 50Hz. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ecc. Sistema di controllo ed autodiagnostica centralizzato. Batteria autonoma 2h. Tipo SE non permanente.	
	Apparecchio di illuminazione di emergenza installabile secondo una delle seguenti modalità: a parete, a plafone, a bandiera o a incasso. Corpo in policarbonato. Schermo in policarbonato. Grado di protezione minimo IP30. Alimentazione 230Vac 50Hz. Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, ecc. Sistema di controllo ed autodiagnostica centralizzato. Batteria autonoma 2h. Tipo SE non permanente.	
	Cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente con coperchio removibile solo mediante asportazione di viti. Dimensione cassetta adeguata al numero e tipo di tubazioni derivate.	
	Tubazione rigida in pvc autoestinguente installata a vista parete e/o a soffitto.	
	Montante, cambio di quota	

	Impianto illuminazione di emergenza
Integrazione impianto illuminazione di emergenza, sfruttando un apparecchio di illuminazione ordinario e dotandolo di kit emergenza (completo di batterie tampone) autonoma 2h. L'alimentazione del kit di emergenza sarà derivata dal circuito di alimentazione delle lampade di emergenza esistenti.	

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via Degli Imbombo 10/12 - 83100 Avellino - C.F. - P.IVA 0268160468
U.O. C. Tecnica Patrimoniale

DIREZIONE GENERALE: Dott.ssa Maria MORGANTE
R.U.P.: Arch. Marina ABBONDANDOLO

Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi
Il stralcio c/o il P.O. "G. Crisculi" di S. Angelo dei Lombardi (AV)
CIG. 816189BDD - CUP. H66G19000170003

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

PROGETTAZIONE:
AUTORE:
REDAZIONE:
VERIFICA:
APPROVAZIONE:
TITOLO ELABORATO: **IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI**
Piano terra
Impianto illuminazione di emergenza e sicurezza parte 1 di 3

ELABORATO N°: **ARE-014-20-PE_1E.DI.17.0** FORMATO: **A0+** SCALA: **1:50** DATA: **05/08/2020**

N.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	05/08/2020	G.E.S.	M.F.E.	G.M.E.
1					
2					